

eAKTOR

eA400, eA110, eA210, eA310

Universeller 4 Kanal Funkempfänger

Der eAKTOR ermöglicht u. a. das Integrieren verschiedenster Anwendungen in das WIR-Connect-System. Dazu gehören z. B. Rollläden, Markisen, Garagentore, Hoftore, Rolltore, Beleuchtung, Gartenpumpen usw.

Elektrische Verbraucher sind dadurch fernbedienbar mit der WIR Funkfernbedienung FB9 und den WIR Handsendern oder lassen sich über WIR-Connect mit Sensoren steuern.

- 2 Funksysteme nutzbar (868,3 und 433 MHz)
- Steuerbefehle werden über 4 unabhängige Ausgangsrelais ausgeführt



WIR-CONNECT



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000012	eA400	eAKTOR Universalfunkempfänger
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung	zur Aufputzmontage	
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz	
Standby Verbrauch	1,0 W	
Leistungsaufnahme	1,9 W, wenn alle Relais eingeschaltet sind	
Schaltleistung (maximal)	16 A 250 VAX/3600 W	
Sendefrequenz	868,3 MHz 433 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	bis zu 200 m	
Abmessung	180 x 94 x 56,7 mm (B/L/H)	
Temperaturbereich	- 20° C bis + 55° C	
anmeldbare Sender	868,3 MHz = 50 433 MHz = 844	
Anschlussklemmen	Schraubklemmen (0,2 mm ² bis 3,3 mm ²)	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP66	

