

# Technaxx® \* Gebrauchsanleitung Faltbares Solarpanel 100W TX-206

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. Viel Spaß mit Ihrem Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

## Besonderheiten

- Ideal für Outdoor-Aktivitäten und unerwartete Stromausfälle
- Monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad
- ETFE-Oberflächenmaterial mit hoher Transparenz
- Ausklappbare Standfüße zum Ausrichten, Tragegriff und Tasche für Kabel
- Adapterkabel passend für alle gängigen Powerstations auf dem Markt

## Technische Spezifikationen

Max. Leistung	100W	
Max. Spannung	18V	
Strom	5.05A	
Leistungsfähigkeit	22%	
Solarmodul	Monokristalline Solarzelle	
Arbeitstemperatur	-20°C~+60°C	
Material	ETFE	
Steckertyp	Verteilerdose	DC5521 für Adapter (18V) USB-A (QC3.0) USB-C PD (5V - 12V)
	Adapter	XT60 / MC4 / Anderson / DC7909 (18V)
Ausgangstoleranz	±5%	
Kurzschlussstrom (I <sub>sc</sub> )	5.33A	
Offene Spannung (V <sub>oc</sub> )	21.6V	
Max Leistungsspannung (V <sub>mpp</sub> )	19.8V	
Max. Leistungsstrom (I <sub>mpp</sub> )	5.05A	
Gewicht des Geräts / Dimension	4kg /64(128) x 53.5 x 5cm	
Inhalt der Verpackung	Faltbares Solarpanel 100W TX-206, Adapterkabel, Gebrauchsanleitung	

## Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Benutzung die Sicherheitshinweise.
- Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Jegliche Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von Personen, die vom Hersteller ausdrücklich dazu autorisiert wurden, durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung.
- Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Es kann durch Schütteln oder Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Das Solarmodul darf nur im Rahmen seiner Eignung verwendet werden.
- Das Solarmodul darf technisch nicht verändert werden.
- Halten Sie Feuchtigkeit von Werkzeugen und der Arbeitsumgebung fern!
- Biegen oder verdrehen Sie es nicht in eine andere Richtung als möglich.
- Schließen Sie nur Kabel mit trockenen Steckern an.
- Stecken Sie keine elektrisch leitenden Teile in die Steckverbindung des Solarmoduls.
- Niemals direkt an den Hausstrom anschließen. Hierfür muss ein geeigneter Wechselrichter zwischengeschaltet werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## ACHTUNG

- Ausgangsstecker stehen unter Strom - Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie die Stecker niemals in feuchter Umgebung liegen und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder von diesem Solarmodul fern.
- Schließen Sie nicht mehrere Gegenstände gleichzeitig an die Anschlüsse an.
- Verwenden Sie zum Laden von Akkus nur Laderegler - es sei denn, er ist im Gerät enthalten. Powerstations haben in der Regel einen internen Laderegler. Schlagen Sie im Handbuch des Geräts nach.

## Montageanleitung

- Stellen Sie das Solarmodul an einem hellen Ort mit langer Sonneneinstrahlung auf. Die beste Leistung wird erzielt, wenn die Sonne in einem Winkel von 90° auf das Panel trifft.
- Vermeiden Sie schattige Bereiche, z. B. Bäume, Mauern usw., um die Leistung nicht zu beeinträchtigen.
- Eine südliche Ausrichtung ist vorzuziehen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Einschränkungen für die Nutzung von Solarenergie.

## Benutzung des Solarmoduls

Entfalten Sie das Solarpanel und klappen Sie die Stützfüße aus. Verwenden Sie die Befestigungslaschen zur optionalen Befestigung mit Schnüren und Heringen (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Solarpanel hat verschiedene

Ausgangsoptionen:

USB-A / USB-C (QC3.0 / PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)

Adapter: XT60 / MC4 / Anderson / DC7909 (Ausgänge passen zu den meisten käuflichen Powerstations).

Falls nicht, sind Adapter für alle Konfigurationseinstellungen verfügbar.

**HINWEIS:** Nicht geeignet für Parallel- oder Serienschaltungen.

Die Ausgänge liefern nur die Energie eines Solarmoduls.

## Support

Service-Telefonnummer für technische Unterstützung: **01805**

**012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42

Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Freie E-Mail:

**support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar.

## Reinigung und Wartung

**Gefahr!** Arbeiten Sie immer ohne Strom und nicht unter Last. Ziehen Sie alle Kabel ab und decken Sie das Solarmodul ab, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. • Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Stecker eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

## Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Declaration of Conformity").



## Entsorgung



Beseitigung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Art sortieren. Entsorgen Sie Karton und Pappe über das Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden. Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr genutzt werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Stadtteils abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind die Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Produziert in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Deutschland