## Amplificador de interior con ajuste de ganancia FM-UHF



432176







Permite amplificar la señal TV (imagen congelada, pequeños cortes de sonido) de su antena UHF/FM y distribuirla en 2 TV o bien en un tuner radio de equipo HiFi. Blindaje total para una inmunidad perfecta a los parásitos. Tiene una banda pasante adaptada al nuevo standard UHF (ancho de banda UHF más corto) para permitir una protección eficaz contra las perturbaciones potenciales asociadas al 4G. Ajuste de ganancia para una optimización perfecta del nivel de recepción

## Presentación, puntos fuertes:

- · Ajuste de ganancia.
- Fijación mural con tornillos.

## Características técnicas:

- Alimentación:
- Frecuencias : 470 790 MHz / FM 88 108 MHz
- Ganancia : 30 dB maxi
- Señal máxima de salida : 100dBµV
- Impedancia de entrada y de salida : 75  $\Omega$
- Alimentación : 110-240V~50-60Hz / 2W
- Entradas / salidas con tomas 9,52mm

## datos/dados logísticos:

PCB 1 pc UC 1 pc:

ancho = 15 cm / alto = 28 cm

profundo = 5 cmPeso = 0.36kg

Inner 6 pzas:

ancho = 14 cm / alto = 17 cm

profundo = 52cmPeso = 2,4 kg

Master 24 pcs :

ancho =  $2\dot{8}$  cm / alto = 37 cm profundo = 56 cm

Peso = 10,2 kg





ESPAÑA / PORTUGAL (0034) 902 09 01 36 soporte@metronic.com

