

DE **Datenblatt**

LED Lichtleiste systeme² Module

Zubehörmodule für die LED Lichtleiste systeme²

Formschön und montagefreundlich
Montage an Decke, Wand und Unterbau



Montageart: Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2495.95001.0196	Schaltmodul
Art.Nr.	2495.95002.0196	Sensormodul
Art.Nr.	2495.95003.0196	WiFi-Modul
Art.Nr.	2495.95004.0196	Eckmodul inkl. Verbindungskabel

Elektrik

Schalter: Kippschalter oder Sensorschalter
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Eurostecker
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat

Abmessungen

Schaltmodul	lxbxh	77x70x35mm
Sensormodul	lxbxh	90x77x35mm
WiFi-Modul	lxbxh	90x77x35mm
Eckmodul	lxbxh	100x100x35mm



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Sensormodul" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.



Powered by



Die LED Lichtleiste systeme² kann auch bequem und ortsunabhängig mittels App bedient werden.

- mit der Tuya-App können tausende am Markt erhältliche Geräte gesteuert werden
- herstellerunabhängig, alles in **einer** App
- es ist kein zusätzliches Gateway oder sonstige Smart Home-Steuerzentrale notwendig

Voraussetzungen

- WiFi / WLAN mit aktivem 2,4 GHz Frequenzband
- Smartphone oder Tablet mit installierter App (gratis verfügbar)
- Das WiFi Modul muss weiterhin eingesteckt sein, auch wenn Steuerung rein über die App erfolgen sollte

Kurzanleitung

1) Gratis-App herunterladen und installieren

- Wenn Sie die App "Tuya Smart" bereits installiert haben, kann diese auch für dieses zusätzliche Gerät genutzt werden.
- Alternativ kann auch die App "Smart Life - Smart Living" verwendet werden.



- QR-Codes zum direkten Download der Apps finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
- Systemvoraussetzungen und Kompatibilität: die jeweiligen Systemvoraussetzungen der Apps sind zu beachten.

2) Kostenlos registrieren bzw. anmelden

- Kostenlos neu registrieren - direkt in der App.
- In der App anmelden, falls Sie schon ein Konto besitzen.

3) WiFi Modul in der App hinzufügen

- Taste "Code-pairing" am Empfänger drücken, bis die LED "Set" schnell zu blinken beginnt.
- Gerät lt. Anweisungen in der App hinzufügen.

4) WiFi Modul mit App steuern


- Sie können nun die LED Lichtleiste systeme² manuell steuern.

5) Optional können Sie auch eine Sprachsteuerung über bekannte intelligente Assistenten einrichten

COMPATIBLE WITH
Alexa | Google Home | Siri

Online-Bedienungsanleitung

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online auf www.e2.at



<https://e2.at/qr/2495950030196>

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.