

Akku-Kettensäge

UC011GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum

Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



Technische Details

| | |
|--|----------------------|
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Tank Kettenöl | 0,26 L |
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienenlänge | 35 cm / 14" |
| Kettenteilung | 0,325 " |
| Kettenstärke | 0,043 " |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Schienenlänge | 14" / 350 mm |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 102 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 91 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Holz hacken | 4,4 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Produktgewicht | 4,5 kg |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 6,1 - 7,4 kg |

Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schützt den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs

EAN 0088381762816

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191T87-4
Sägeschiene



191T91-3
Sägekette 80TXL 35cm



412393-7 (2x)
Kontaktschutzkappe XGT



419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



782023-7
Kombischlüssel 13-16



199897-3
Sägekettenöl 100 ml



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4050F
Akku BL4050F



DC40RA
Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

191T86-6
Sägeschiene



191T87-4
Sägeschiene



191T88-2
Sägeschiene



191T90-5
Sägekette 80TXL 30cm



191T91-3
Sägekette 80TXL 35cm



191T92-1
Sägekette 80TXL 40cm



191X03-0
Sägeschiene



191X04-8
Sägekette 80TXL 45cm



419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



782023-7
Kombischlüssel 13-16



E-15512
Kettensägentasche



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

