



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Repartidor F 2D

5...2400MHz 4/5dB

Repartidor de 2 direcciones y conectores F, para señales de SMATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4177).

Ref.5150	Bolsa	
	Ref. lógica	SAV25FN
	EAN13	8424450051504

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Notas de aplicación

1. **Red interior de usuarios.** (Haga clic para ver la imagen)

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		5-862	950-2400
Número de salidas		2	
Pérdidas de paso	dB	4	5
Rechazo entre salidas		>20	
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal.□Entr.)	