

# Akku- Schlagbohrschrauber HP002G

XGT • 40V max. • max. 70 Nm • 13 mm

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das max. Drehmoment von 70 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.



## Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen (Leerlauf-)Schlagzahl	21 0 - 9000 / 33000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,0 - 3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	174 x 86 x 272 mm

## Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**191E41-8**  
Seitengriff



**251314-2**  
Schraube M4x12



**346317-0**  
Einhängebügel



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**835U77-0**  
Tiefziehteil für MAKPAC



**E-22872**  
Zubehörbox XGT



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

