




10 bis 90% Aufladung in
nur 56 Minuten



Erhöhte Sicherheit,
Zuverlässig und langlebig



Leistungsstarke Aufladung/
Kapazität Erweiterung



doppelte Kapazität bei
kompakter Grösse



3000W stabile hohe
Ausgangsleistung 4400W
Spitzenleistung



Ultra-leiser Betrieb,
Ungestörter Schlaf

BESCHREIBUNG

DJI POWER 2000

Artikelnummer	114357
EAN	6937224114357

Die neue tragbare DJI Power 2000-Powerstation kombiniert eine hohe Kapazität von 2048 Wh mit einem kompakten Format. Mit einer Leistung von 3000 W versorgt sie mühelos nahezu alle Haushaltsgeräte. In nur 45 Minuten lädt sie per Netzstrom von 0 auf 80 % – alternativ kann sie flexibel über ein Auto oder durch Solarenergie aufgeladen werden. Dank ihrer Erweiterbarkeit lässt sich die Kapazität auf bis zu 22.528 Wh erhöhen – ideal für noch mehr Flexibilität als Notstromlösung zu Hause, auf Roadtrips, im Wohnmobil, bei Film- und TV-Produktionen und mehr. Für erhöhte Sicherheit verfügt die Powerstation über eine Sub-Nano-Beschichtung direkt auf der Platine. Zusätzlich lässt sie sich bequem per App aus der Ferne steuern, sodass der Stromverbrauch jederzeit komfortabel kontrolliert werden kann.

HIGHLIGHTS

10 BIS 90% AUFLADUNG IN NUR 56 MINUTEN

Schnell und einfach anschließen, aufladen und loslegen. Ist die DJI Power 2000 ans Stromnetz angeschlossen, unterstützt sie Schnellladen mit bis zu 2200 W. So erreicht sie in nur 45 Minuten eine Ladung von 80 %, und in gerade einmal 75 Minuten ist sie vollständig geladen. Selbst wenn du erst kurz vor dem Aufbruch mit dem Laden beginnst, kannst du dich darauf verlassen, jederzeit startklar zu sein.

ERHÖHTE SICHERHEIT ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG

Bei der DJI Power 2000 hat Sicherheit oberste Priorität: Jedes Detail wird sorgfältig berücksichtigt, von der Gehäusestruktur und Zellchemie bis hin zur Systemsoftware. Sie verfügt zudem über ein fortschrittliches Energiemanagement, das den Akkustand selbst im ausgeschalteten Zustand über längere Zeiträume hinweg stabil hält, sodass die Powerstation stets einsatzbereit bleibt.

LEISTUNGSSTARKE AUFLADUNG/ KAPAZITÄT ERWEITERUNG

Die DJI Power 2000 ist mit zwei vollwertigen SDC-Anschlüssen ausgestattet, und erweitert damit ihr Strom-Ökosystem.

DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KOMPAKTER GRÖSSE

Die DJI Power 2000 bietet eine großzügige Kapazität von 2048 Wh in einem kompakten 16-Zoll-Mini-Handgepäckformat, das problemlos in jedes Auto passt. Anschlüsse, Tasten und Displays befinden sich an der Vorderseite des Geräts – das erleichtert die Bedienung, spart Platz und macht das Verstauen einfacher. Es können bis zu zehn 2048-Wh-Erweiterungsakkus angeschlossen werden – damit lässt sich die Gesamtkapazität auf beeindruckende 22.528 Wh erhöhen.

3000W STABILE HOHE AUSGANGSLEISTUNG 4400W SPITZENLEISTUNG

Die DJI Power 2000 kann eine kontinuierliche Leistung von 3000 W liefern, bis ihre Stromreserven erschöpft sind. Damit lassen sich zuverlässig über 99 % der Haushaltsgeräte wie Induktionskochfelder, Mikrowellen und Öfen betreiben. Mit vier AC-Steckdosen, vier USB-C-Ports und vier USB-A-Ports ermöglicht sie das gleichzeitige, mühelose Laden mehrerer Smartphones, Tablets und leistungsstarker Geräte.

ULTRA-LEISER BETRIEB, UNGESTÖRTER SCHLAF

Im Standard-Auflademodus erzeugt die DJI Power 2000 nur Geräusche von bis zu 29 dB – leiser als die meisten Haushaltskühlschränke. Ihre ultra-leise Leistung ermöglicht einen normalen nächtlichen Betrieb und gewährleistet eine vollständige Aufladung nach einer erholsamen Nacht.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	
Modell	DYM2000L/DYM2000H
Zellchemie	LFP (Lithium-Eisenphosphat)
Kapazität	2048 Wh
Zykluslebensdauer	Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei. ¹
Eigengewicht	Ca. 22 kg
Anzahl der Anschlüsse	AC-Ausgang x4 USB-C x 4 USB-A x4 SDC x 2 AC-Eingang x1
Max. Betriebshöhe	5000 m
Ausgangsdaten	
AC-Ausgang ²	DYM2000L: 100 bis 120 V AC, 25 A, 50/60 Hz DYM2000H: 220 bis 240 V AC, 13,6 A, 50/60 Hz
AC-Ausgang (Bypass-Modus)	DYM2000L: 100 bis 120 V AC, 12 A DYM2000H: 220 bis 240 V AC, 10 A
USB-A-Ausgang	5 V, 3 A 9 V, 2 A 12 V, 2 A Max. Ausgangsleistung pro Kanal: 24 W ³
USB-C-Ausgang ⁴	5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 5 A 20 V, 5 A 28 V, 5 A (EPR) Maximale Ausgangsleistung der Anschlüsse C1 und C2: 140 W ⁵ Maximale Ausgangsleistung der Anschlüsse C3 und C4: 65 W
SDC-Ausgang	SDC 1 und SDC 2: 9 bis 28 V, max. Stromstärke: 12 A ⁶
Eingangsdaten	
AC-Eingang	DYM2000L: 110 bis 120 V AC, max. Stromleistung: 15 A DYM2000H: 220 bis 240 V AC, max. Stromleistung: 10 A
SDC Lite-Eingang	SDC 1 und SDC 2: 32 bis 58,4 V DC, max. Stromleistung: 60 A ⁷
Betriebstemperatur	
Stromversorgungstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Temperatur beim Aufladen	0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 45 °C
Wi-Fi und Bluetooth	
Strahlungsleistung (EIRP)	Wi-Fi (802.11 b/g/n): 2,4000 bis 2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) Bluetooth 5.0: 2,4000 bis 2,4835 GHz: < 7 dBm ⁸

ANMERKUNGEN

1. Gemessen bei einer Raumtemperatur von 25 °C, Aufladung im Standard-Lademodus bei einer Ausgangsleistung von 2000 W.
2. Die Daten für den AC-Ausgang variieren je nach Land und Region.
3. Unterstützt QC 2.0- und QC 3.0-Protokolle mit einer maximalen Ausgangsleistung von 24 W, wenn nur ein Anschluss verwendet wird; wenn zwei oder mehr Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die Ausgangsleistung jedes Anschlusses standardmäßig 5 V/2 A/10 W, und ein Aushandeln der Spannung wird nicht unterstützt.
4. Von links nach rechts beträgt die maximale Ausgangsleistung für die Anschlüsse C1 und C2 140 W und für die Anschlüsse C3 und C4 65 W.
5. Jeder USB-C-Anschluss unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 140 W. Das aufzuladende Gerät muss das PD 3.1-Protokoll unterstützen und mit einem USB-Kabel angeschlossen werden, das den EPR-Spezifikationen entspricht.
6. Sowohl der SDC 1- als auch der SDC 2-Anschluss unterstützen eine Vielzahl an Zubehör.
7. Sowohl der SDC 1- als auch der SDC 2-Anschluss unterstützen umfangreiches Zubehör.
8. Die unterstützten Betriebsfrequenzbänder und deren entsprechende Verfügbarkeit variieren je nach Land und Region. Details findest du in den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften.

LIEFERUMFANG

- 1x DJI Power 2000
- 1x DJI Power Netzkabel