

EPW 3000 Electric start



CARACTERÍSTICAS

- Motor Pramac OHV para máximo rendimiento en todas las aplicaciones
- Sistemas de arranque eléctrico y manual y combustible de gasolina
- La parada por nivel bajo de aceite protege automáticamente el motor contra daños
- Aceite de motor para el primer arranque suministrado en botella con el grupo electrógeno.
- El multímetro digital rastrea el tiempo de funcionamiento del motor para intervalos de mantenimiento
- El indicador de combustible permite al usuario realizar un seguimiento de los niveles de gasolina
- Instrucciones prácticas de inicio rápido (código QR y pegatinas)
- AVR Regulador de voltaje automático
- Tomas Schuko y Cargador de Baterías 12V DC
- Kit de ruedas integradas para fácil transporte



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	2900
Potencia nominal	watt	2700




Motor		
Marca	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Eléctrico (+Manual)	
Número de cilindros y disposición	1 inclination angle 25°	
Deposito de aceite	l	0.6
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓	



Alternador		
Protección	IP	23

Especificaciones de alternador		
Sistema de regulación de tensión	AVR	

Dimensiones		
Longitud	(L) mm	635
Ancho	(W) mm	595
Altura	(H) mm	502
Peso seco	kg	48
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	680x460x465



Autonomía		
Capacidad de tanque de combustible	l	13
Consumición de combustible @ 50%	l/h	1.13
Autonomía al 50%	h	11.5



Nivel sonoro		
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	96
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	65

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.

CONTROLES:

- Interruptor de arranque: OFF - ON
- Arranque Eléctrico

INSTRUMENTACIÓN

- Voltímetro / Cuenta Horas / Frecuencímetro
- Indicador de nivel de combustible
- 12V DC Cargador de batería

PROTECCIONES

- Magnetotérmico cortacircuitos
- Protección por bajo nivel de aceite

ENCHUFES



La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 22/07/2026 (ID 20533)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

