

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Stehleuchte 3flg. Kingston

Art.-Nr. A74 90353 SK – schwarz / Art.-Nr. A74 90353 WK – weiß

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Sicherung im Stromverteiler abschalten und Spannungsfreiheit am Anschluss überprüfen; gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- Wir empfehlen, den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 - Diese Leuchte ist spritzwasserfest, sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
05. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
06. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren.
08. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden.



Montageanleitung zur Zeichnung

- Den Befestigungsanker in die Dreiecksschablone einschrauben und den Anker in Beton eingießen. Die Kabelführung und die Gewindelänge beachten.
- Die Zierkappe mit der von unten durch den Leuchten-Deckel zu steckende Schraube verschrauben.
- Ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) einschrauben und den Deckel gut verschrauben.
- Die einzelnen Leuchtenköpfe der Krone mit dem Kronenanker verschrauben (Oberseite - siehe Zeichnung).
- Die Standrohre und den Leuchtenfuß zusammenfügen und fest miteinander verschrauben.
- Das Kabel ohne Unterbrechung durch die Standrohre führen.
- Die Leuchtenkrone auf das Standrohr aufsetzen und fixieren.
- Die Zierkappe am Kronenanker abnehmen und die Anschlussklemmen freilegen.
- Den Elektroanschluss spannungsfrei vornehmen, siehe allgemeine Sicherheitshinweise.
- Die Zierkappe wieder fixieren.
- Die zusammengebaute Leuchte auf die Gewindeankerschrauben setzen und fest verschrauben. (Trocknungszeit vom Beton beachten.)
- Die Sicherung einschalten. Die Leuchte hat keinen eigenen Schalter und ist daher über einen separaten Schalter zu betätigen.

Technische Daten

Modell: A74 90353 SK (schwarz) / A74 90353 WK (weiß)
 Spannung: 230V ~ 50Hz
 Fassung: E27
 Leuchtmittel: 3 x max. 60W (nicht enthalten)

Stromanschlussklemmen

Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland)

N: blauer Draht


L: brauner oder schwarzer Draht

 grün-gelber Draht



**!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER
VORBEHALTEN !!!**

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn Germany
www.lampenhit.de

