

## DETECTOR DE MOVIMIENTO CONMUTADOR EMPOTRAR EN PARED SEKKYUR-IN



## Descripción

- Detector de Movimiento Infrarrojo-PIR de Empotrar en Pared
- Con función Interruptor y Conmutador. Permite sustituir los dos
- 3 posiciones: ON, OFF y DETECTOR
- Diseñado para Automatización, Confort y Domótica
- Eficiencia energética. Puedes ahorrar más de un 50%
- Más Seguridad. Luz cuando la necesitas
- Distancia Detección: 9 metros. Ángulo: 160°
- Totalmente Regulable: Nivel Luminoso, Tiempo de Encendido
- Controla LED, Halógenos, Fluorescentes, Incandescentes y otro tipo de cargas

**SKU:** EMPIR | **Categories:** [Detectores de Movimiento](#),  
[Detectores de Movimiento de Pared](#) |

## Especificaciones

- Fuente de alimentación 220-240V/AC
- Frecuencia 50Hz
- Nivel de luminosidad 3-2000LUX (ajustable)
- Tiempo retardo min: 10seg±3seg / Max: 7min±2min
- Carga nominal: 1200W (lámpara incandescente) 300W (lámpara bajo consumo y LED)
- Distancia de detección: 9m max (<24 C )
- Rango de detección 180°
- Temperatura funcionamiento -20°~+40°C
- Humedad funcionamiento <93%RH
- Altura de instalación: 1.8m~2.5m
- Consumo de energía 0.45W (funcionamiento) /0.1W (estático)
- Velocidad de detección del movimiento 0.6~1.5m/s
- Dimensiones 92 x 86 x 65
- Peso 198 gr



XINDAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso