



## Steckdosenwürfel Stumpf

mit 3x Schuko Buchsen+ 2x USB, 1,4m

Der Steckdosenadapter von SCHWAIGER® ist zur Erweiterung einer haushaltsüblichen Steckdose konzipiert. Dank der kompakten, 3-achsigen Bauform verfügt der Adapter immer über einen äußerst stabilen Halt und versorgt zuverlässig bis zu 3 Elektrogeräte und 2

weitere USB-Geräte wie Smartphone und Tablet mit Strom. Dank der gleichmäßigen Verteilung der Steckdosen in 3 Richtungen sowie dem integrierten Verlängerungskabel ist der Adapter zudem äußerst flexibel einsetzbar.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

STYV2314  
4004005036428



Letzte Aktualisierung: 21.02.2022



## LEISTUNGSMERKMALE (STYV2314)

- Kompakte Bauform im modernen Design für einen festen Halt und eine gleichmäßige Verteilung der Steckdosen
- Mit 2 USB Buchsen zum parallelen Laden von 2 Mobilgeräten gleichzeitig
- Für den Anschluss von bis zu 3 Elektrogeräten gleichzeitig
- Mit integriertem Anschlusskabel für eine komfortable Verwendung von Elektrogeräten
- Zur Erweiterung einer 230 V Steckdose
- Lieferumfang: Steckdosenadapter, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1 x Schukostecker (Typ F) 3 x Schukobuchse (Typ F) 2 x USB 2.0 A Buchse
Spannungsversorgung	180 - 250 V AC , 50/60 Hz
Ausgangsspannung	USB: 5,0 V DC
Ausgangsstrom	16 A USB: 2,4 A (total)
Ausgangsleistung	(max.) 3680 W USB: 12,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	80,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	72,5 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
Einsatzort	Innenbereich
Schutzklasse	IP20
Kabellänge	1,4 m
Farbe	Weiß/Grau
Gewicht	380 g
Abmessungen (Breite)	100 mm
Abmessungen (Höhe)	77 mm
Abmessungen (Tiefe)	80 mm
Modellnummer	SDS32USB
Verpackungsart	Karton