

Akku-Bohrschrauber

DDF485RTJ

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akkusysteme	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

EAN 0088381866439

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



784637-8

PH/LS Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

