

# Estación de energía EXPLORER 2000 PRO EU



## ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 50Ah/43.2V DC (2160Wh)
- Dimensiones: 38.4\*26.9\*30.75cm / Peso: 19.5kg
- 2 Inputs DC: 11V-17.5V 8A, doble a 8A Max./ 17.5V 60V 12A, doble a 24A/1400W Max.
- 1 AC input: 230V~50Hz, 10A Max.
- 2 Outputs AC: 230V~50Hz, 9.57A, 2000W continua Max., (4400W pico)
- 1 Puerto cargador coche: 12V-10A
- 2 Puertos USB-C: 100W Max. 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A
- 2 Puertos USB: carga rápida 3.0, 18W Max. 5-6V 3A, 6-9V 2A, 9-12V, 1.5A
- Batería: litio
- LED SOS
- Ciclos de vida: ≥1000
- Temperatura de trabajo: -10~40°C
- Protección contra baja tensión
- Protección contra sobre corriente
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobre temperatura
- Protección contra sobrecarga de tensión
- Admite carga MPPT del panel solar
- Pantalla LCD
- 3 formas de recargar la estación:
  - Mediante transformador a corriente (2 horas)
  - Mediante panel solar (2 horas, panel solar de 200W)
  - Mediante cargador de coche (24 horas)



**JKEX2000PEU – 0190074000096 - PVPr.: 2.299,99€**

### Cargador de coche



Nevera de coche (60W)  
22 horas



Dron (90W Max.)  
30 recargas

### Toma de corriente



Portátil 12" (30W)  
28 recargas



TV 32" (60W)  
20 horas

### Puerto USB



Smartphone (18W Max.)  
180 recargas



Cámara de vídeo (5W Max.)  
100 recargas

### Contenido de la caja:

- ✓ Jackery Explorer 2000 Pro x1
- ✓ Cargador de coche x1
- ✓ Cable AC de carga x1
- ✓ Adaptador DC7909 A DC8020 X2
- ✓ Manual de instrucciones

**Jackery**