

Akku-Rasenmäher

DLM539PT2

2x18V • 53 cm • 70 l

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.



 **36V** **LXT** **SOFT NO LOAD** **XPT**
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnittbreite | 53,4 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 18 cm |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus) | 3000 min ⁻¹ |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2 | 25 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Sammeln | ✓ |
| Mähen | ✓ |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 85 dB(A) |

EAN 0088381756877

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit Radantrieb für ein einfacheres Arbeiten
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

327589-6
Spannknebel 6



413945-7
Mulchkeil



782210-8
Steckschlüssel SW17



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B



DC18RD
Doppel-Schnellladegerät DC18RD



Optionales Zubehör

162B25-5
Nyloneinsatz für Grasfangkorb

191Y65-4
Mulchmesser



Service

Bedienungsanleitung

