

9903

MULTÍMETRO DIGITAL SERIE UT139A

El Multímetro digital UT139A es un True RMS multifuncional, diseñado para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia, chequea continuidad de circuitos, baterías y diodos. Es tanto de auto rango como de rango manual y tiene autoapagado, con un display máx. de 2.000.



CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Comprobador de diodos
- Comprobador de continuidad
- Mide Resistencia
- Auto Rango/ Rango Manual
- True RMS
- NCV
- V.F.C.
- Modo Relativo
- MAX/MIN
- Test de Batería



9903

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Voltaje DC (V)	20mV/200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.5%+2)
Voltaje AC (V)	20mV/200mV/2V/20V/200V/600V	±(1%+3)
Intensidad DC (A)	200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A	± (0.7%+2)
Intensidad AC (A)	200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A	±(1%+3)
Resistencia (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1.0%+2)

CARACTERÍSTICAS

Dígitos por pantalla		2000
Auto Rango		✓
Rango Manual		✓
True RMS		✓
Ancho de Banda (Hz)		45Hz ~ 400Hz
V.F.C		✓
Comprobador de diodos		Alrededor de 2V
NCV		✓
Test de Batería	1.5V / 9V	✓
Auto Apagado	Alrededor de 15 Min.	✓
Comprobador de Continuidad		✓
Indicador de batería baja	≤2.5V	✓
Captura de datos		✓
Modo Relativo		✓
MAX/MIN		✓
Pantalla Retroiluminada		✓
Protección de entrada	600Vrms	✓
Impedancia de entrada DCV	1GΩ Max	✓

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Voltaje de la pila	2 x LR6 AA 1,5V
Tamaño de pantalla	58mm × 36 mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	354g
Dimensiones del producto	175mm x 81mm x 48.5 mm
Accesorios	Pilas incluidas, puntas de prueba
Código EAN	8420738272517