

# Akku-Rasentrimmer

## DUR191UZX9

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> •  
230/255/300 mm

**Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Zweihandgriff.**

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung.



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **XPT**  
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Kunststoffmesser	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5100 / 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	U
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87,1 dB(A)

**EAN 0088381748643**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Universelle Schutzhaube für Metallmesser, Kunststoffmesser und Fadenkopf
- Zweiteiliger Schaft für platzsparenden Transport und Lagerung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191D89-4**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**831304-7**  
Zubehörbeutel



## Optionales Zubehör

**168526-9**  
Gleitteller



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

