

Parques y plazas

Zonas residenciales

Campas y accesos

Cualquier uso en exterior



## Información técnica

### FAROLA LED 50W 5000LM

SKU. FEKLH50WA – GAMA EKO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Potencia LED         | 50W  |
| Tono de luz (CCT)    | 4000K  |
| Chips LED            | SMD2835                                      |
| Eficiencia chip LED  | 120 Lm/W                                     |
| Eficiencia luminaria | 100 Lm/W                                     |
| Luminosidad (Lm)     | 5.000 ±1%                                    |
| Medidas (mm)         | 486,5 x 151,2 x 88                           |
| CRI (Ra)             | 80   |
| Protección           | IP65   |
| Protección impactos  | IK09   |
| Óptica (°)           | 120°   |
| Material             | Aluminio, Cristal                            |
| Instalación          | En báculo                                    |
| Soporte              | Diámetro interior de Ø52mm con rotación 180° |
| Encendido            | ON/OFF                                       |
| Tª de trabajo        | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad             |
| Vida media LED (h)   | 35.000                                       |
| Voltaje entrada (V)  | 160-245AC, 50/60Hz                           |
| Alimentación         | Fuente integrada IC                          |
| Ficheros             | Disponible fichero .ies para Dialux          |
| Garantía             | 3 años                                       |
| EAN13                | 8436538767177                                |

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color gris**
- Difusor fabricado en **crystal**, de alta resistencia, con protección contra impactos **IK09**
- **Soporte basculante 180°** de acero, con diámetro interior de **Ø52mm**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **120 Lm/W**, con tonalidad de **luz neutra 4000K**
- Factor de protección **IP65** para uso en exteriores
- Vida media de chips LED de **35.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**10 unidades**



Palé completo:  
**150 unidades**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



**LED HISPANIA®**  
**LED Hispania Lighting, S. L.**  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
**Tel. +34 916 436 655**  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTÉCNIA