

# Akku- Rucksackstaubsauger

## DVC660

2x18V • 110 mbar • 6 l

**Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger mit 6 Liter  
Staubsaugvolumen**

Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb. Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen. Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition. Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens.



**18V+18V → 36V** **LXT** **BL MOTOR** **HEPA filter**

### Technische Details

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung                        | 2 x 18 V                |
| Akkusystem LXT                      | ✓                       |
| Bürstenloser Motor                  | ✓                       |
| Luftvolumen                         | 2,2 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck                     | 110 mbar                |
| Schlauchlänge                       | 1,0 m                   |
| Schlauchdurchmesser                 | 32 mm                   |
| Behältervolumen max.                | 6,0 L                   |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> ) | ≤ 70 dB(A)              |
| K-Wert Geräusch                     | 2,5 dB(A)               |
| Vibration                           | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| K-Wert Vibration                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Gewicht inkl. Akku                  | 6,1 - 6,7 kg            |
| Produktabmessung (L x B x H)        | 297 x 174 x 523 mm      |
| Akkutyp                             | Li-ion                  |
| Leistung                            | 25 / 50 / 95 W          |
| Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2            | 110 / 60 / 33 min       |

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

191C26-2  
Filtersack



191G76-1  
Saugschlauch glatt



191M30-1  
Bürstendüse



199041-2  
Polsterdüse



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

