Akku-Kombihammer

DHR283

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Bürstenloser Kombihammer mit Schnellwechselfutter und AWS

Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2x 18V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Einzelschlagstärke	2,9 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	6 - 20 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 5000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Bohrleistung Bohrkrone	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht inkl. Akku	4,0 - 4,9 kg
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Hammerbohren in	13,3 m/s^2

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Ergonomisches Design für eine gute Arbeitsposition.
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

126882-3
Seitengriff kpl.

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

199138-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS

199139-5
Schnellwechselfutter 13mm

199557-7
Filterelement HEPA

331886-4
Tiefenanschlag

424474-5
Dichtung für Staubabsaugung

443122-7
Lappen

821552-6
MAKPAC Gr. 4

835A32-2
Tiefziehteil für MAKPAC

839559-8
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF