

# Akku-Bohrschrauber

## DF001GD203

XGT • 40V max. • 140 Nm •  
0-2.600 min<sup>-1</sup>

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
**Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche**

Leistungsstarker 40V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm
Akkutyp	Li-ion
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0197050011138**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)









### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



# Weitere Informationen







## Mitgeliefertes Zubehör

<b>127552-7</b> Seitengriff komplett		<b>346317-0</b> Einhängebügel	<b>LMSIDEKICK</b> Leatherman Multi-Tool	
<b>784637-8 (2x)</b> PH/LS Doppelbit		<b>835F93-2</b> Tiefziehteil für MAKPAC		
<b>821551-8</b> MAKPAC Gr. 3		<b>763252-1</b> Schnellspannbohrfutter 13mm		

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

<b>191B36-3 (2x)</b> Akku BL4025		<b>191E07-8</b> Schnellladegerät DC40RA		
-------------------------------------	---	--	--	---

## Optionales Zubehör

<b>127552-7</b> Seitengriff komplett		<b>763252-1</b> Schnellspannbohrfutter 13mm		
<b>821551-8</b> MAKPAC Gr. 3		<b>D-75415</b> Erdbohrer		
<b>D-75421</b> Erdbohrer		<b>D-75437</b> Erdbohrer		

## Service

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 