

# Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Item FUMK35000A

Pagina 1 of 2



- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van deuren en ramen
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling en boren, dankzij batterijvoeding
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 1 jaar
- Klein, onopvallend, veilig

Met het Draadloos Smartvest-Magneetcontact kunnen ramen en deuren worden bewaakt. Omdat de magneetcontacten op batterijen werken, kunnen ze zonder boren of bedrading worden gemonteerd. Het draadloze Smartvest-magneetcontact geeft zelf een signaal aan de centrale als de batterijen bijna op zijn. De gratis Smartvest-app geeft dan stap voor stap aan hoe de batterijen moeten worden vervangen. In combinatie met het draadloze Smartvest-stopcontact kunnen naast de bewaking ook Smart-functies worden geïnitieerd (bijvoorbeeld deur open, licht aan). Het draadloze Smartvest-magneetcontact is zo klein dat hij absoluut niet opvalt en zich decent in de ruimtelijke vormgeving voegt.

# Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Item FUMK35000A

Pagina 2 of 2

**Technical Data:**

Toepassingsgebieden	Binnen
Kleur	Wit
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Energieverbruik Standby	0,005 mA
Min. luchtvochtigheid	10
Afmetingen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Display	LED
Batterijvoeding	Ja
Batterijtype	CR2032 (3V)
Brutogewicht	0,092 kg
Draadloze modulatie	FSK
Frequentie	868 MHz

Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Materiaal van de behuizing	Plastic
Aantal batterijen	1
Max. levensduur van de batterij	1 jaren
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,03 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Zendvermogen	4,5 dBm
Energieverbruik	15 mA