

Kompakte Digitalmultimeter

PAN Pocketmeter-2

Intelligentes Taschen-Multimeter True RMS CAT III 600V mit automatischer Funktionswahl

- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV)**
- Data-Hold
- **Farb LCD-Display bis 3999**
- **Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 16 mm**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Automatische Bereichswahl
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Pocketmeter-2
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 600 V
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 4 MHz
Kapazität (F)	1 pF - 4 mF
Abmessungen Gerät	130 x 70 x 23 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	246 / 140 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V
Genauigkeit (%)	0,5 % - 4,0 %



PAN Pocketmeter-2 Video DE:

PAN Pocketmeter-2 Video EN:

