

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Sockelleuchte Kingston

Art.-Nr. A73 90350 SK – schwarz / Art.-Nr. A73 90350 WK – weiß

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; gegen ungewolltes Einschalten absichern.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Folie vor Inbetriebnahme immer komplett entfernen.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
05. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
06. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
07. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren.



01

IP44


02




03



04




05



06



07



08

Montageanleitung zur Zeichnung

- Leuchte auspacken und auf weiche und saubere Unterlage legen.
- Anschlusskabel spannungsfrei schalten (siehe allg. Sicherheitshinweise) und gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- Die Zierkappe mit der von unten durch den Leuchten-Deckel zu steckende Schraube verschrauben.
- Die Anschlussdose aus dem Leuchtenfuß nehmen; die Anschlussdose öffnen und den Elektroanschluss spannungsfrei vornehmen; danach die Dose wieder gut verschließen.
- Die Anschlussdose in den Leuchtenfuß legen. Die Leuchte ordnungsgemäß befestigen (verschrauben/dübeln – siehe allgemeine Sicherheitshinweise).
- Ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) einschrauben und den Deckel gut verschrauben.
- Die Sicherung einschalten. Die Leuchte hat keinen eigenen Schalter und ist daher über einen separaten Schalter zu betätigen.

Reinigung + Pflege

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Technische Daten

Art.-Nr.: A73 90350 SK (schwarz) / A73 90350 WK (weiß)
 Spannung: 230V ~ 50Hz
 Fassung: E27
 Leuchtmittel: max. 60W (nicht enthalten)
 Schutzart: IP44
 Schutzklasse: I

Stromanschlussklemmen

Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland)


N: blauer Draht

L: brauner oder schwarzer Draht

 grün-gelber Draht

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



