

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Wandleuchte KINGSTON

Art.-Nr. A72 90348 SK - schwarz / Art.-Nr. A72 90348 WK - weiß

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; gegen ungewolltes Einschalten absichern.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Folie vor Inbetriebnahme immer komplett entfernen.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. Die Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.




01

IP44


02




03




04




05



06



07



08



09

Montageanleitung zur Zeichnung

- Leuchte auspacken und auf weiche und saubere Unterlage legen.
- Anschlusskabel spannungsfrei schalten (siehe allg. Sicherheitshinweise) und gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- Die Zierkappe mit der von unten durch den Leuchten-Deckel zu steckende Schraube verschrauben.
- Die Montagedose aus dem Baldachin nehmen und ordnungsgemäß an der Wand verschrauben / dübeln; zuvor das spannungsfreie Kabel durch die Montagedose führen.
- Den Elektroanschluss durch eine Fachkraft vornehmen lassen. Die Leuchte mit der Montagedose verschrauben (das Kabel sauber in die Montagedose einlegen).
- Ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) einschrauben und den Deckel gut verschrauben.
- Die Sicherung einschalten. Die Leuchte hat keinen eigenen Schalter und ist daher über einen separaten Schalter zu betätigen.

Reinigung + Pflege

- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Technische Daten

Modell:	A72 90348 SK (schwarz) / A72 90348 WK (weiß)
Spannung:	230V ~ 50Hz
Leuchtmittel:	E27 max. 60W (nicht enthalten)
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	I

Stromanschlussklemmen


Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland)

N: blauer Draht L: brauner oder schwarzer Draht

 grün-gelber Draht

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestr. 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de

