

Stromerzeuger HSE 3500/E5

Art.-Nr. 28228752

EAN: 4006825657975



Der Stromerzeuger (Benzin) HSE 3500/E5 erzeugt 2.600 Watt Dauerleistung und eine max. Leistung von 3.100 Watt durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Antriebsmotor. Dank Einhaltung der Emission 5-Regularien arbeitet der Viertakt-Motor emissionsarm. Zum Umsetzen des Stroms sind zwei 230V-Steckdosen inkl. Voltmeter, das die Stromspannung zeigt, vorhanden. Die AVR-Funktion gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Zwei große Räder und ein Klappgriff bieten einen einfachen Transport. Der große 15 Liter-Tank ist mit einer praktischen Füllstandanzeige für den anhaltenden Dauerbetrieb ausgerüstet. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für langlebigen Betrieb. Gestartet wird der Stromerzeuger einfach mittels Seilzug.

- Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
- Zwei 230V-Steckdosen inkl. Voltmeter, das die Stromspannung zeigt
- Zwei große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport
- Großer 15L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
- Überlastschalter und Ölmangelsicherung für langlebigen Betrieb
- AVR-Funktion für eine stabile Ausgangsleistung
- Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Generatortyp | Synchron |
| - Frequenz | 50 Hz |
| - Dauerleistung (S1) bei 230 V | 2600 W |
| - Max. Leistung Zeit (230 V) | 3100 W |
| - Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V | 2800 W 5 min |
| - Nennstrom bei 230 V | 11.3 A |
| - 230 V Steckdose | 2 STK |
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Zylinderzahl | 1 STK |
| - Hubraum | 208 cm ³ |
| - Motordrehzahl | 3000 min-1 |
| - Max. Motorleistung | 4.1 kW |
| - Kraftstoff | Benzin |
| - Benzintankinhalt | 15 l |
| - Laufzeit bei 2/3 Last | 10.7 h |
| - Schallleistungspegel LWA | 96 dB (A) |