

# bea-fon Smart Home

## Schwenkbare IP65 Outdoor Kamera ohne Stromkabel

- Weitwinkel 130 Grad
- 100% Kabellos (Plug&Play)
- Schutz gegen Wasser und Staub (IP 65)
- Infrarot Nachtsensor (bis zu 10 Meter)
- Intelligente Bewegungserkennung
- Automatischer Alarmauslöser
- Standby bis 10 Monate
- Micro SD Kartenslot bis zu 128 GB
- Integrierter 2-Wege Lautsprecher

Modellname: SAFER 1S  
Art.Nr.: BEASH-1S-W  
EAN: 9120042776549  
VPE: 20  
Lieferumfang: SAFER 1S, Bedienungsanleitung, Ladegerät (5W),  
µUSB auf USB-Kabel 1m, Schrauben/Dübel,  
Halterung



Full HD



100% Kabellos  
9600mAh Akku



Schutzklasse



2-Wege Audio



SAFER 1S



Kompatibel mit



und



Für



Bea-fon  
Home-App



### Besonderheiten!

- Schwenkbare Outdoor IP65 Kamera mit stabilen Kugelgelenk
- Schutzklasse IP65 (Staubdicht –plus Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkel)
- Kamera Weitwinkel bis zu 130 Grad
- 100% Kabellos durch integrierten XXL Akku mit 9600 mAh
- Infrarot Nachtsensor bis zu 10 Meter
- Automatischer Alarmauslöser
- Intelligente Bewegungserkennung
- Integrierte 2 Wege Lautsprecher ( Hören und Sprechen)
- Micro SD Kartenslot bis zu 128 Infrarot
- Bewegungserkennung (Automatischer Alarmauslöser)
- FullHD Auflösung
- Micro SD Kartenslot bis zu 128 GB
- Kompatibel mit amazon alexa & Google Assistant



Modell: Safer 1S



#### Kamera

Bildsensor:	1/2, 9" 2Megapixel CMOS
Auflösung:	1920(H)x1080(V) = Full HD
Verschlusszeiten:	1/25~1/100s
Belichtung:	Farbe 0.01Lux @F1.2 Schwarz/Weiß 0.001Lux @F1.2
Infrarot Nachtsensor:	bis zu 10 Meter
Nachmodus:	Automatisch (ICR) - Farbe/Schwarz Weiß
Kontrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Linse:	3,2mm @F2.0 130° Weitwinkel

#### Video & Audio

Komprimierung:	H.264
Bitrate:	32Kbps~2Mbps
Audio:	integrierter Lautsprecher und Micro 2-Wege

#### Netzwerk

Alarmauslöser:	intelligente Bewegungserkennung
Verbindungsprotokolle:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Verbindung:	2,4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Unterstützte Software:	ab iOS 8, ab Android 4.2
Sicherheit:	Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselte Verbindung

#### Akku & Bewegungsmelder (PIR)

Kapazität:	9600mAh
Standby-Stromverbrauch	250µA
Stromverbrauch:	300mA (Infrarot LED aus)
Standby:	bis zu 10 Monate
Akku Laufzeit:	ca. 3 Monate (Nutzung 5-10x täglich)
Bewegungsmelder PIR:	max.9 Meter

#### Allgemeines

Betriebstemperatur:	- 20 bis 50 °C
Stromversorgung:	DC 5V/1A
Schutzklasse:	IP65 = Schutz gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung
Speicher:	MicroSD Kartenslot (Max.128GB)
Abmessungen:	57x62,3x99,9mm
Gewicht Netto:	ca. 310g

#### Zusätzliche Verpackungshinweise

- Steuerung mittels eigener Bea-fon App
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Plug&Play
- 100% Tuya kompatibel
- 2-Wege Audio
- Full-HD Auflösung
- 2,4G Wi-Fi



Modell: Safer 1S

