

# Akku-Staubsauger

## DVC750LZX3

18V • 7,5 l • nass/trocken • L

**Kompakter und tragbarer Akku-Staubsauger für einen Nass- und Trockenbetrieb**

Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine. Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb. Mit 7,5 l Tank (Trockenbetrieb).



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Luftvolumen	1,3 / 1,6 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	67 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 / 70 min
Schlauchlänge	0,5 - 2 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen Staub max.	7,5 L
Waschbarer PET-Filter	1
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Staubklasse	L

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Kompakter, tragbarer Handstaubsauger, leicht zu Transportieren und in der Handhabung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Flexibler Schlauch von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar

**EAN 0088381729987**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**140G04-3**

Saugschlauch



**162518-0**

Filterelement HEPA



**191M39-3**

Nassfilter



**199486-4**

Schultergurt



**458891-7**

Breitschlitzdüse



**458919-1**

Fügendüse



## Optionales Zubehör

**140G04-3**

Saugschlauch



**162518-0**

Filterelement HEPA



**191M39-3**

Nassfilter



**199827-4**

Vorfilter Set



**417765-1**

WKZ-Muffe 22



**418500-0**

Adapter 38 mm



**424379-9**

WKZ-Muffe 24



## Service